

# Серия МФУ HP LaserJet Pro M132



**Высокая производительность. Удобство эксплуатации.**

Оцените удобные возможности для работы с помощью компактных устройств HP LaserJet Pro и картриджей с технологией JetIntelligence. Это беспроводное МФУ позволяет печатать документы профессионального качества с различных мобильных устройств, сканировать и копировать материалы, использовать факсимильную связь (M132 fn/fw), а также значительно экономить энергию.



МФУ HP LaserJet Pro M132nw



МФУ HP LaserJet Pro M132fw

## Особо отмечено

- Печать, сканирование, копирование и факсимильная связь (fn/fw)
- Высокая скорость печати (22 стр./мин, формат A4)<sup>2</sup>
- Устройство АПД на 35 страниц (fn/fw) и высокая скорость сканирования (11 страниц формата A4 в минуту)
- Сканирование в электронную почту и сетевые папки (m132fw)
- Быстрый выход из спящего режима (в режиме автоматического отключения)
- Сенсорный экран с диагональю 6,9 см (M132fw)
- HP ePrint, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct (nw/fn/fw)
- HP Auto-On/Off
- JetIntelligence

## Создано для эффективной работы

- Компактное МФУ HP LaserJet имеет функции печати, сканирования, копирования и отправки факсов (M132 fn/fw) и отправки факсов (M132 fn/fw).
- Вам не придется долго ждать – скорость печати – до 22 страниц в минуту<sup>2</sup>, печать первой страницы всего за 7,3 секунды<sup>3</sup>.
- Экономьте электроэнергию благодаря технологии HP Auto-On/Auto-Off<sup>4</sup>.
- Используйте цветной сенсорный экран с диагональю 6,9 см<sup>5</sup> (M132 fw), чтобы управлять заданиями и отправлять отсканированные документы по электронной почте или в сетевые папки.

## Мобильная печать без проблем

- Печать с iPhone® и iPad® с помощью технологии AirPrint® с автоматическим подбором масштаба в соответствии с форматом бумаги.<sup>6</sup>
- С помощью функции HP ePrint<sup>7</sup> можно выполнять печать непосредственно со смартфонов, планшетов и ноутбуков – так же легко, как отправлять сообщения по электронной почте.
- Благодаря технологии Wi-Fi Direct® можно выполнять печать напрямую с мобильных устройств без подключения к корпоративной сети.<sup>8</sup>
- Технология Google Cloud Print™ 2.0 позволяет отправлять задания печати напрямую со смартфона, планшета или ПК на любой принтер компании.<sup>9</sup>

## Неизменно высокое качество печати HP

- Тонер Precision Black обеспечивает высокую контрастность черно-белых текстов и графических изображений.
- Не покупайте поддельные расходные материалы, чтобы избежать проблем с качеством.
- Технология HP JetIntelligence поможет следить за уровнем тонера<sup>10</sup> и печатать максимальное количество страниц.
- Благодаря автоматическому удалению защитной ленты-заглушки и удобной упаковке, замена картриджей не представляет сложности.



Вывод первой страницы через 7,3 сек



Порт Ethernet



Отправка сканов по электронной почте



Печать Wireless Direct



Тонер Precision Black



Технология Auto On/Off



Автоматическое беспроводное подключение



ePrint



Устройство АПД

## Обзор устройства

### МФУ HP LaserJet Pro M132fw

1. Устройство АПД на 35 листов
2. Планшетный сканер поддерживает бумажные носители размером до 216 x 297 мм
3. Цветной сенсорный экран с диагональю 6,9 см (2,7")
4. Разъем для факса, высокоскоростной разъем USB 2.0, сетевой разъем Fast Ethernet, разъем для замка безопасности
5. Лоток приема на 100 листов
6. Верхняя крышка для доступа к картриджам
7. Печать с помощью технологии Wi-Fi Direct
8. Встроенный модуль беспроводной связи (802.11b/g/n)
9. Входной лоток на 150 листов с крышкой (открыта на изображении)



## Кратко о серии



Модель	МФУ HP LaserJet Pro M132a	МФУ HP LaserJet Pro M132nw	МФУ HP LaserJet Pro M132fn	МФУ HP LaserJet Pro M132fw
Номер устройства	G3Q61A	G3Q62A	G3Q63A	G3Q65A
Функции	Печать, копирование, сканирование	Печать, копирование, сканирование	Печать, копирование, сканирование и факсимильная связь	Печать, копирование, сканирование и факсимильная связь
Факс	Нет	Нет	Да	Да
Скорость печати (черный)	До 22 стр./мин.	До 22 стр./мин.	До 22 стр./мин.	До 22 стр./мин.
Устройство автоматической подачи документов	Нет	Нет	35 листов	35 листов
Панель управления	Символьный ЖК-дисплей	2-строчный ЖК-дисплей	2-строчный ЖК-дисплей с цифровой клавиатурой	Цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 6,9 см (2,7")
Сеть	Нет	Встроенный модуль Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n	Встроенный интерфейс Ethernet	Встроенный модуль Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Мобильная печать	Apple AirPrint™	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; сертификация Mopria; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; сертификат Mopria	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; сертификация Mopria; Wi-Fi Direct®

## Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	<b>CF218A</b> HP 18A, оригинальный тонер-девелопер-картридж HP LaserJet, Черный 1400 страниц
	<b>CF219A</b> HP 19A, оригинальный картридж фотобарабана HP LaserJet 12000 страниц
Сервис и поддержка	<p><b>UH761E:</b> обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет со стандартной заменой</p> <p><b>UH757E:</b> обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет с заменой на следующий рабочий день</p> <p><b>UH764E:</b> обслуживание HP Care Pack принтеров LaserJet в течение 3 лет с возможностью возврата в сервисный центр (UH761E: все страны Европы, UH757E: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Словакия, UH764E: страны Ближнего Востока и Африки, ЮАР, Израиль и Турция)</p>

## Технические характеристики

Модель	МФУ HP LaserJet Pro M132a	МФУ HP LaserJet Pro M132nw	МФУ HP LaserJet Pro M132fn	МФУ HP LaserJet Pro M132fw
Номер устройства	G3Q61A	G3Q62A	G3Q63A	G3Q65A
Функции	Печать, копирование, сканирование		Печать, копирование, сканирование, факс	
Панель управления	Символьный ЖК-дисплей; Двухрядный цифровой ЖК-дисплей; Кнопки (Вверх, Вниз, Отмена, Начать копирование, Настройка копирования); 3 светодиодных индикатора (Готовность, Внимание, Тонер); Значки настроек копирования (Копии, Темнее/Светлее, Уменьшить/Увеличить)	Двухстрочный ЖК-дисплей с буквенно-цифровой клавиатурой; Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей; Кнопки (ОК, Назад, Вперед/Назад, Отмена, Число копий, Темнее/Светлее, Меню копирования, Начать копирование, Основные настройки, Повторный набор, Буквенно-цифровая клавиатура, Запуск факса); 2 светодиодных индикатора (Готовность, Внимание).	Двухстрочный ЖК-дисплей с буквенно-цифровой клавиатурой; Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей; Кнопки (ОК, Назад, Вперед/Назад, Отмена, Число копий, Темнее/Светлее, Меню копирования, Начать копирование, Основные настройки, Повторный набор, Буквенно-цифровая клавиатура, Запуск факса); 2 светодиодных индикатора (Готовность, Внимание).	Цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 6,9 см (2,7")
<b>Печать</b>				
Технология печати	Лазерная			
Скорость печати <sup>1</sup>	<b>Ч/Б (A4, обычный режим):</b> До 22 стр./мин.			
Время выхода первой страницы <sup>2</sup>	<b>Ч/Б (A4, режим готовности):</b> Всего за 7,3 секунды; <b>Ч/Б (A4, режим сна):</b> Всего за 8,1 секунды	<b>Ч/Б (A4, режим готовности):</b> Всего за 7,3 секунды; <b>Ч/Б (A4, режим сна):</b> За 7,5 с	<b>Ч/Б (A4, режим готовности):</b> Всего за 7,3 секунды; <b>Ч/Б (A4, режим сна):</b> За 8,8 с	<b>Ч/Б (A4, режим готовности):</b> Всего за 7,3 секунды; <b>Ч/Б (A4, режим сна):</b> За 8,8 с
Разрешение при печати	<b>Черно-белый режим (наилучшее качество):</b> До 600 x 600 точек на дюйм, HP FastRes 1200 (качество 1200 точек на дюйм); <b>Технология:</b> HP FastRes 600, HP FastRes 1200			
Ежемесячная нагрузка <sup>3</sup>	До 10 000 страниц (A4); <b>Рекомендуемый месячный объем печати (стр.):</b> 150–1500			
Расширенные программные функции принтера	Apple AirPrint™, технология Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off, картриджи JetIntelligence			
Стандартные языки печати	PCLmS, URF, PWF			
Область печати	<b>Поля печати:</b> Сверху: 4 мм, Снизу: 4 мм, Слева: 4 мм, Справа: 4 мм; <b>Максимально допустимая область печати:</b> 214 x 356 мм			
Двусторонняя печать	Ручное включение двусторонней печати			
<b>Копирование</b>				
Скорость копирования <sup>5</sup>	<b>Ч/Б (A4):</b> До 22 копий/мин			
Технические характеристики копира	Количество копий; светлее/темнее; оптимизация; бумага; копия на нескольких страницах; черновой режим; <b>Вывод первой копии:</b> Всего за 10,1 секунды; <b>Максимальное количество копий:</b> До 99 копий; <b>Разрешение при копировании:</b> 600 x 400 точек на дюйм; <b>Уменьшение/Увеличение:</b> от 25 до 400%	Количество копий; светлее/темнее; оптимизация; бумага; копия на нескольких страницах; черновой режим; <b>Вывод первой копии:</b> За 10 секунд; <b>Максимальное количество копий:</b> До 99 копий; <b>Разрешение при копировании:</b> 600 x 400 точек на дюйм; <b>Уменьшение/Увеличение:</b> от 25 до 400%	Количество копий; светлее/темнее; оптимизация; бумага; копия на нескольких страницах; черновой режим; <b>Вывод первой копии:</b> За 7,5 с; <b>Максимальное количество копий:</b> До 99 копий; <b>Разрешение при копировании:</b> 600 x 400 точек на дюйм; <b>Уменьшение/Увеличение:</b> от 25 до 400%	Количество копий; светлее/темнее; оптимизация; бумага; копия на нескольких страницах; черновой режим; <b>Вывод первой копии:</b> Всего за 7,8 секунды; <b>Максимальное количество копий:</b> До 99 копий; <b>Разрешение при копировании:</b> 600 x 400 точек на дюйм; <b>Уменьшение/Увеличение:</b> от 25 до 400%
<b>Сканирование</b>				
Скорость сканирования			<b>Обычный режим (A4):</b> До 11 стр./мин	
Формат файлов сканирования	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF			
Технические характеристики сканера	<b>Технология сканирования:</b> Контактный датчик изображения; <b>Версия TWAIN-интерфейса:</b> Версия 2.1			
Расширенные функции сканера				Сканирование в электронную почту; в сетевую папку
Рекомендуемый месячный объем сканирования <sup>6</sup>	150–1500			
Сканируемая область	<b>Максимальный формат носителей (планшетный сканер):</b> 215,9 x 297 мм; <b>Минимальный формат носителей (устройство АПД):</b> Нет; <b>Максимальный формат носителей (устройство АПД):</b> Нет		<b>Максимальный формат носителей (планшетный сканер):</b> 215,9 x 297 мм; <b>Минимальный формат носителей (устройство АПД):</b> 148,5 x 210 мм; <b>Максимальный формат носителей (устройство АПД):</b> 215,9 x 297 мм	
Глубина цвета/ градации серого	24 бит / 256			
ПО digital sending	<b>Стандартно:</b> Нет; <b>Опционально:</b> Нет			<b>Стандартно:</b> Сканирование в электронную почту; сканирование в сетевую папку; <b>Опционально:</b> Нет
<b>Факс</b>				
Факс	Нет		Да, 33,6 кбит/с	
Характеристики факса			<b>Разрешение факса:</b> Стандартное: 203 x 98 т/д; Высочоточное: 203 x 196 т/д; наилучшее качество: 300 x 300 т/д (без полутонов); <b>быстрый набор:</b> До 120 номеров (119 номеров группового набора); <b>совместимость с Telecom:</b> Телекоммуникационные стандарты факсимильной связи: ES 203 021; директива R&TTE 1999/5/EC (приложение II) с маркировкой CE (Европа); другие разрешения в области телекоммуникаций в соответствии с требованиями конкретных стран	<b>Разрешение факса:</b> Стандартное: 203 x 98 т/д; Высочоточное: 203 x 196 т/д; наилучшее качество: 300 x 300 т/д (без полутонов); <b>быстрый набор:</b> До 120 номеров (119 номеров группового набора); <b>совместимость с Telecom:</b> Беспроводная связь: EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.9.1/EN 301 893 V1.8.1; IEC 62311:2007/EN 62311:2008; факсимильная связь: ES 203 021; директива R&TTE 1999/5/EC (приложение II) с маркировкой CE (Европа); другие разрешения в области телекоммуникаций в соответствии с требованиями конкретных стран
Дополнительные функции факсимильного ПО	Адресная книга факса; быстрый набор; коды оплаты факсимильной связи; архивирование и пересылка факсимильных сообщений; блокировка входящих факсимильных сообщений			
<b>Быстродействие процессора</b>	600 МГц			



Модель	МФУ HP LaserJet Pro M132a	МФУ HP LaserJet Pro M132nw	МФУ HP LaserJet Pro M132fn	МФУ HP LaserJet Pro M132fw
Номер устройства	G3Q61A	G3Q62A	G3Q63A	G3Q65A
<b>Подсоединяемость</b>				
Стандартная	Высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство)	Высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); встроенный сетевой порт Fast Ethernet 10/100Base-TX; беспроводное подключение	Высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); встроенный сетевой порт Fast Ethernet 10/100Base-TX; телефонный разъем (вход-выход)	Высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); встроенный сетевой порт Fast Ethernet 10/100Base-TX; телефонный разъем (вход-выход); беспроводное подключение
Опционально	Нет			
Мобильная печать	Нет	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; сертификация Mopria; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; сертификат Mopria	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; сертификация Mopria; Wi-Fi Direct®
Поддерживаемые сетевые протоколы	Нет	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLIP; Bonjour; обнаружение веб-служб; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS		
Готовность к работе в сети	Нет	Стандарт (встроенный интерфейс Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)	Стандарт (встроенный интерфейс Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)	Стандарт (встроенный интерфейс Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)
Жесткий диск	Нет			
Память	<b>Стандартная:</b> 128 Мбайт; <b>Максимум :</b> 128 Мбайт	<b>Стандартная:</b> 256 Мбайт; <b>Максимум :</b> 256 Мбайт		
<b>Управление бумагой</b>				
Количество лотков для бумаги	<b>Стандартная:</b> 1; <b>Максимум:</b> 1			
Типы печатных носителей	Бумага (для лазерной печати, обычная, фотобумага, грубая, веленевая), конверты, наклейки, плотная бумага, почтовые открытки			
Форматы носителей	<b>Пользовательский параметр:</b> от 76 x 127 до 216 x 356 мм <b>Поддерживаемые параметры:</b> A4; A5; A6; B5 (UIS) <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> Нет		<b>Пользовательский параметр:</b> от 76 x 127 до 216 x 356 мм <b>Поддерживаемые параметры:</b> A4; A5; A6; B5 (UIS) <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> A4	
Использование носителей	<b>Стандартная входная емкость:</b> Лоток подачи на 150 листов <b>Стандартная выходная емкость:</b> Приемный лоток на 100 листов <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> Нет		<b>Стандартная входная емкость:</b> Лоток подачи на 150 листов <b>Стандартная выходная емкость:</b> Приемный лоток на 100 листов <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> 35 листов	
Плотность печатного носителя	от 60 до 163 г/м <sup>2</sup> ; <b>устройство автоматической подачи документов:</b> Нет		от 60 до 163 г/м <sup>2</sup> ; <b>устройство автоматической подачи документов:</b> От 70 до 90 г/м <sup>2</sup>	
Входная емкость	<b>Лоток 1:</b> Листы: 150; конверты: 10 <b>Максимум:</b> До 150 листов <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> Нет		<b>Лоток 1:</b> Листы: 150; конверты: 10 <b>Максимум:</b> До 150 листов <b>Устройство автоматической подачи документов:</b> 35 листов	
Выходная емкость	<b>Стандартная:</b> До 100 листов Конверты: До 10 <b>Максимум:</b> До 100 листов			
Совместимые операционные системы	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, USB Linux (подробную информацию см. на веб-сайте <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )			
Совместимые сетевые операционные системы	Для ОС Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (кроме Win8+), драйвер печати HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), справка для веб-служб HP (HP Connected), установка устройств и ПО, интерактивные руководства пользователя, HP Printer Assistant, драйвер сканера HP, приложение HP Scan, драйвер факса HP (только комплект 4:1), приложение HP Fax (только комплект 4:1), HP Product Improvement Study; для Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на веб-сайт <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> или источник приложения для ПО LaserJet)			
Минимальные системные требования	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer; Windows Vista®: только 32-разрядный процессор, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, разъем USB			
Прилагаемое программное обеспечение	Для ОС Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (кроме Win8+), драйвер печати HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), справка для веб-служб HP (HP Connected), установка устройств и ПО, интерактивные руководства пользователя, HP Printer Assistant, драйвер сканера HP, приложение HP Scan, драйвер факса HP (только комплект 4:1), приложение HP Fax (только комплект 4:1), HP Product Improvement Study; для Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на веб-сайт <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> или источник приложения для ПО LaserJet)			
Управление принтером	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)			
<b>Размеры и вес</b>				
Размеры принтера (Ш x Г x В)	<b>Минимум:</b> 398 x 288 x 231,1 мм; <b>Максимум:</b> 398 x 482 x 387,9 мм		<b>Минимум:</b> 415,1 x 288 x 279,5 мм; <b>Максимум:</b> 415,1 x 511,4 x 423,7 мм	
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	490 x 294 x 350 мм		490 x 327 x 350 мм	
Вес принтера	6,8 кг		7,6 кг	
Масса упаковки	9,1 кг		10,2 кг	
Требования к окружающей среде	<b>Температура:</b> от 15 до 32,5 °C; <b>Влажность:</b> От 30 до 70 % относительной влажности			
хранение информации	<b>Температура:</b> от -20 до 60 °C; <b>Влажность:</b> От 10 до 90 % относительной влажности			
Уровень шума	<b>Акустическая мощность шумовой эмиссии:</b> 2,6 Б (А);			
Питание	<b>Требования:</b> Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/-10 %), 50/60 Гц, 2,8 А; <b>расход:</b> 255 Вт (активное состояние, печать), 4,2 Вт (режим готовности), 1 Вт (спящий режим), 0,05 Вт (автоматическое выключение и включение при подключении к разъему USB, отключено при поставке), 0,05 Вт (автоматическое выключение/включение вручную), 0,05 Вт (выключение вручную); <b>Типичное энергопотребление (ТЕС):</b> Blue Angel: 0,627 кВт/ч в неделю; Energy Star: 0,573 кВт/ч в неделю; <b>тип источника питания:</b> Встроенный блок питания			
Технология энергосбережения	Технологии HP Auto-On/Auto-Off; технология мгновенного закрепления тонера			
Сертификаты:	Соответствие стандарту ENERGY STAR®			
Комплектация	МФУ HP LaserJet Pro M132a; лазерный картридж HP LaserJet, черный (1400 стр.); картридж фотобарабана HP LaserJet (12 000 стр.); шнур питания; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру	МФУ HP LaserJet Pro M132nw; лазерный картридж HP LaserJet, черный (1400 стр.); картридж фотобарабана HP LaserJet Imaging (12 000 стр.); шнур питания; кабель USB; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру	МФУ HP LaserJet Pro M132fn; лазерный картридж HP LaserJet, черный (1400 стр.); картридж фотобарабана HP LaserJet (12 000 стр.); шнур питания; телефонный кабель; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру	МФУ HP LaserJet Pro M132fw; лазерный картридж HP LaserJet, черный (1400 стр.); картридж фотобарабана HP LaserJet (12 000 стр.); шнур питания; телефонный кабель; кабель USB; руководство по началу работы; плакат с инструкциями по настройке; листовка с информацией о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру
Гарантия	Гарантия на замену запчастей сроком на один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .			



## Примечания

- <sup>1</sup> Может также потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Для работы некоторых функций требуется приобретение дополнительного устройства. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Данные о скорости печати получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Фактическая скорость по сравнению с моделями предыдущего поколения зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>3</sup> Измерения выполнены по стандарту ISO/IEC 17629. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>4</sup> Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от принтера и его настроек.
- <sup>5</sup> Требуется подключение принтера к сети Интернет. Для использования услуг может потребоваться регистрация. Доступность приложения зависит от страны, языка и соглашений. Дополнительную информацию см. на веб-сайте [hpconnected.com](http://hpconnected.com).
- <sup>6</sup> На мобильном устройстве должна быть установлена iOS v7.0 или более поздняя версия. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> Требуется регистрация учетной записи в системе ePrint. Может потребоваться приложение или ПО. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>8</sup> Функция доступна только на определенных моделях принтеров. Перед печатью мобильное устройство необходимо напрямую подключить к принтеру или МФУ с функцией Wi-Fi Direct®. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком некоммерческого объединения Wi-Fi Alliance®.
- <sup>9</sup> Требуется регистрация Google Cloud Print™ и аккаунт Google. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>10</sup> По сравнению с индикаторами расхода в моделях HP предыдущих поколений.

## Технические спецификации. Ограничение ответственности

- <sup>1</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- <sup>2</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.
- <sup>3</sup> За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.
- <sup>4</sup> Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.
- <sup>5</sup> Скорость копирования и время печати первой копии измерены в соответствии со стандартом ISO/IEC 29183 без учета первого набора тестовых документов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- <sup>6</sup> Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество сканируемых страниц в месяц не должно превышать установленного значения.



<http://www.hp.com/ru>

Устройство может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении устройств и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим устройствам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

